

MOUNTAIN シリーズ MT-1000

ポータブル電源

1000W
AC 大電力出力



大容量高出力

1037Wh 大容量
1000W AC 大電力出力



急速充電対応

0%→80%
僅か1.5時間



複数の インターフェース入力

Max 8台の設備を同時充電可能



高信頼性、実用性

車載用クラス高品質セル使用
高効率、高安全性、
長いサイクル寿命

Gushine
MOUNTAIN MT-1000
高効率急速充電



50W
ファン
20+ hours



60Wh
ドローン
16+ times



110Wh
テレビ(50")
9+ hours



150W
電気毛布
6.5+ hours



600W
電動ドリル
1.5+ hours



800W
IHコンロ
1+ hours

シチュエーション

Gushine



アウトドア

家庭用予備電源

屋外作業

MOUNTAIN シリーズ

MT-1000

ポータブル電源

基本仕様

製品型番		MT-1000
基本仕様	製品寸法	265x255x170mm
	製品重量	9.9 kg
	動作温度	充電: 0°C~+45°C 放電: -20°C~+60°C
	長期保存温度	-20°C~+50°C, <70%RH(一年間以内)
	保存期間	1 year (満充電保存)
電気特性	セル種類	21700 リチウムイオン
	電池容量	1037Wh, 48Ah@3.6V
	サイクル寿命	≥500 回
入力	AC入力	100V~120V, 50Hz/60Hz, 最高450W
	太陽光電池パネル (オプション、別途購入必要)	最大 120 W (理想条件)
出力	AC(×2)	100V~120V, 50Hz/60Hz, 正弦波、総出力1000 W、ピーク1050 W
	USB-A QC3.0(×2)	DC 5V/ 3A; 9V/ 2A; 12V/ 1.5A; 最大18W/各ポート
	Type-C(×2)	DC 5V/ 3A; 9V/ 3A; 12V/ 3A; 15V/ 3A; 20V/ 5A; 最大60W/各ポート
	DC 5521(×2)	12V/ 6A, 出力最大合計120W
	LED照明	3W, 最大5W

※ 随時アップグレードするため、上記の基本仕様はあくまでも参考情報になります。ご購入される際に、ユーザーマニュアルをご参考ください。

Gushine
珠海市古鑫電子科技有限公司
Gushine日本株式会社
www.Gushine.com

珠海本社
☎ 珠海市香洲区衛康路199号
創港工業園7棟
☎ 86-756-6299126
✉ marketing@gushine.com

Gushine日本株式会社
☎ 神奈川県横浜市港北区
新横浜3-6-12 日総第 1 2 ビル
☎ 045-594-9994
✉ marketing@gushine.com

ベトナム工場
☎ An Phat 1 Industrial Park,
Highway 37, Nance County,
Haiyang Province, Vietnam